

STEROWNIK CZASOWY BOX 1100

Sterownik czasowy w metalowej obudowie do urządzeń uruchamianych monetą lub żetonem.

Przeznaczony do sterowania czasem pracy odkurzaczy, myjek, natrysków, telewizorów, solarium, oświetlenia, itp.

Dostępny z elektronicznym lub mechanicznym akceptatorem monet lub żetonów.

WERSJA ELEKTRONICZNA

- Przyjmuje wszystkie uprzednio zaprogramowane nominały monet lub typy żetonów, sumuje przyjęte wartości i poprzez wbudowany układ dostarcza kontakt czasowy trwający od 1 sek. do 18 godzin.
- Steruje napięciem 220V - 2A.
- Dla wyższych mocy istnieje możliwość zastosowania przełącznika 16A.
- Wprowadzane wartości i przyporządkowany im czas są wizualizowane na wyświetlaczu.
- Cena usługi może być programowana w łatwy sposób za pomocą RM5 PROGRAMMER.
- Kontakt sygnału ostrzegawczego sygnalizuje z uprzedzeniem o upływie zakupionego czasu sterując bezpośrednio lampką lub sygnałem dźwiękowym.
- Odznacza się sztywną i wytrzymałą obudową, wyposażoną w dwa różne zamki oddzielnie dla kasety zbiorczej monet i przestrzeni systemów płatności.
- Kolor standard - "Antracyt".

WERSJA MECHANICZNA

- Akceptuje 1 nominal monety lub 1 typ żetonu i zwykle wyposażony jest w elektroniczny układ czasowy współpracujący z akceptatorem mechanicznym. Za pomocą mikrowyłączników dip-switch czas pracy urządzenia może być regulowany w zakresie od 1 do 128 minut dla napięć 24 VAC lub 220 VAC - 2A
- Dla wyższych mocy istnieje możliwość zastosowania przełącznika 16A.



DANE TECHNICZNE

Wymiary:	szerokość: 153 mm wysokość: 330 mm głębokość: 180 mm
Waga:	3,5 Kg
Mocowanie:	naścienne lub do wbudowania

Comestero
Polska

09-402 Płock
ul. Dworcowa 18A
tel. +48 24 2677592
fax +48 24 2641801
www.comestero.pl
comestero@comestero.pl

Dystrybutor: